

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT ELEKTRYCZNYCH**

1. CZĘŚĆ OGÓLNA:

1.1 Przygotowanie terenu pod inwestycję:

a) Nazwa zamówienia

BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO
NA DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 –
BOJANÓW,

GMINA BOJANÓW

b) Zakres robót:

- **CPV - 45315300-1** - Energetyczne linie kablowe, zasilające wewnętrzne linie zasilające,
- **CPV - 45316100-6** - Instalowanie słupów , opraw i urządzeń oświetlania boisk instalacje elektryczne w budynku szatni.

c) Prace towarzyszące:

- geodezyjne wytyczne tras linii kablowych n/n,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- zasilanie placu budowy w energię elektryczną,

d) Informacja o terenie:

- energia elektryczna na potrzeby wykonawcy - na podstawie warunków przyłączenia do sieci energetycznej koszty pokrywa wykonawca,
 - zakaz wstępu na plac budowy i jego zaplecze dla osób trzecich,
 - zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie budowy odpowiada wykonawca,
- zaplecze socjalne z szatniami dla pracowników może znajdować się w obrębie przekazanego przez Inwestora terenu budowy. Wykonawca może ustawić własne zaplecze kontenerowe na terenie przyjętego terenu budowy.

e) Nazwa i kody robót:

- **CPV - 45315300-1** - Energetyczne linie kablowe, zasilające wewnętrzne linie zasilające,
- **CPV - 45316100-6** - Instalowanie słupów , opraw i urządzeń oświetlania boisk instalacje elektryczne w budynku szatni.

f) Nie dotyczy

g) Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

- wszystkie materiały i wyroby elektryczne stosowane przez Wykonawcę muszą spełniać warunki art. 10 „Prawa Budowlanego” i posiadać właściwości użytkowe, umożliwiające spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 „PB”
- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn zastosowanego na budowie:
- sprzęt i maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych i kablowych muszą być w pełni sprawne technicznie i bezpieczne dla obsługujących oraz osób trzecich,
- wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację,

1.2 Wymagania dotyczące środków transportu:

- Wszelkie środki transportu stosowane przez wykonawcę robót muszą być sprawnie technicznie i bezpieczne dla osób obsługujących je oraz osób trzecich Wykonawca musi posiadać stosowne i ważne dokumenty zezwalające na ich obsługę i eksploatację,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

1.3 Wymagania dotyczące wykonania robót:

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 3 .

1.4 Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem robót:

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 12

1.5 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót:

zgodnie z obowiązującymi przepisami

1.6 Opis sposobu odbioru robót budowlanych:

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 12

1.7 Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących:

Zgodnie z przyjętymi zasadami w umowie o roboty budowlane pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą robót,

1.8 Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

patrz specyfikacja – opis szczegółowy pkt. 12

2. WYMAGANIA OGÓLNE

- dla wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów i kabli, osprzętu oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa lub dopuszczenie do stosowania w budownictwie,
 - instalacje elektryczne wykonać w sposób zapewniający ciągłą dostawę energii elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb użytkownika,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenia odbiorów jednofazowych
 - należy zapewnić bez kolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
 - trasy przewodów należy wykonywać w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
 - w instalacji odbiorczej stosować odrębne obwody elektryczne do:
 - oświetlenia ogólnego,
 - oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego),
 - gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
 - gniazd wtyczkowych pojedynczych urządzeń o mocy większej niż 1,0 kW
 - tablice rozdzielcze zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób,
 - mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną wytrzymałość na wyciągnięcie wtyczki i gniazda. Zaleca się instalowanie puszek z otworami do mocowania gniazd za pomocą wkrętów.
 - w łazienkach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczenia sprzętu z uwzględnieniem stref ochronnych,
 - załączenie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika kołyskowego ,
 - należy instalować w każdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym,
 - pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim połączeniu, aby styk ten występował u góry,
 - przewody do gniazd dwubiegunowych należy podłączyć w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego zacisku, a przewód neutralny do prawego zacisku,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- wszystkie wypusty oświetleniowe powinny być wyposażone w przewód ochronny PE,
- instalacje elektryczne wewnętrzne należy wykonywać przewodami o żyłach miedzianych,
- należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej są zgodnie z aktualnymi przepisami i normami,
- należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami,

**2.1. URZĄDZENIA ZASILAJĄCE BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ.**

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące zasilania projektowanego oświetlenia:

- obiekt szatni oraz oświetlenie boiska należy zasilić z istniejącej rozdzielni głównej, zlokalizowanej w holu głównym budynku szkoły.
- układ zasilania i rozdziału energii elektrycznej w rozdzielni TG powinien zapewniać:
 - odpowiednie parametry dostarczanej energii,
 - przyjęte wymagania użytkowe,
 - dogodny montaż,
 - dogodną eksploatację instalacji elektrycznych i urządzeń rozdzielczych,

2.1.2. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń zasilających.

- Urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej należy projektować, budować, użytkować i utrzymywać zgodnie z przepisami techniczno – budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały:
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- bezpieczeństwo konstrukcji,
 - bezpieczeństwo pożarowe,
 - bezpieczeństwo użytkowania,
 - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochronę środowiska,
 - ochronę przed hałasem i drganiami,
 - oszczędności energii,
- urządzenia zasilające budynki użyteczności publicznej powinny zapewnić dostawę energii elektrycznej w sposób nie powodujący narażenia życia i zdrowia przebywających w budynku ludzi oraz zagrożenia pożarowego i środowiska
 - urządzenia zasilające budynek powinny zapewniać dostawę energii do odbiorców budynku w taki sposób, aby zasilanie

w energię elektryczną wszystkie lub wybrane urządzenia techniczne mogły funkcjonować nieprzerwanie i niezawodnie,

- elementy urządzeń zasilających należy tak zbudować, aby wymiana uszkodzonego elementu odbywała się w możliwie krótkim czasie, a zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń technicznych budynku spowodowane uszkodzeniem miały ograniczony zasięg,

2.2. Wymagania dotyczące lokalizacji urządzeń zasilających.

- instalacje powinny być połączone za pośrednictwem złącza z siecią przedsiębiorstwa energetycznego,
- złącze umieścić w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi, zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób trzecich,

2.2.1 Wymagania dotyczące konstrukcji urządzeń zasilających.

- urządzenia zasilające muszą być tak skonstruowane i zbudowane aby gwarantowały bezpieczeństwo pożarowe, użytkownika oraz niezawodność działania,
 - osłony urządzeń zasilających usytuowanych na zewnątrz powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IP 43,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- osłony aparatów rozdzielczych oraz osłony urządzeń wykonane z metali powinny być w sposób skuteczny zabezpieczone przed korozją,

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. Instalacje oświetleniowe

- należy stosować oprawy umożliwiające osiągnięcie natężenia oświetlenia o wartości do 300 Lx,
- stosować oprawy typu PD 400 N/H-A lub równoważne ze źródłem metalohalogenkowym,

4. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochronę przeciwporażeniową w budynku należy realizować za pomocą środków podstawowych (ochrona przed dotykiem bezpośrednim) w warunkach normalnej pracy instalacji oraz środków dodatkowych (ochrona przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalacji lub obu środków równocześnie.

(Ujęte w uznaniowej normie PN – EN 61 140 2003/U).

- Ochronę przed dotykiem bezpośrednim należy realizować przez stosowanie izolacji roboczej, urządzeń ochronnych różnicowoprądowych o znamionowym prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA (jako uzupełnienie ochrony),
- Ochronę przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) należy realizować przez stosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania w przypadku przekroczenia wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwałe w określonych warunkach otoczenia w układzie sieci TN – C – S, wraz

z wykonaniem połączeń wyrównawczych głównych oraz dodatkowych (miejscowych).

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

4.1. Wymagania dotyczące instalowania w poszczególnych układach sieci urządzeń ochronnych różnicowoprądowych.

- urządzenia ochronne różnicowoprądowe należy instalować zgodnie z projektem w obwodach instalacji budynku w obudowach (tablicach rozdzielczych) na szynach (listwach) montażowych TH,
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe można stosować we wszystkich układach sieci z wyjątkiem układu TN – C po stronie obciążenia (za urządzeniem ochronnym różnicowoprądowym),
- sposoby instalowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych pokazano na schematach poszczególnych rozdzielnic.
- przewód ochronny PE nie może przechodzić przez obwód urządzenia ochronnego różnicowoprądowego,
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe powinny być montowane w rozdzielniach o stopniu ochrony min IP 24,
- w każdym obwodzie z zainstalowanym urządzeniem ochronnym różnicowoprądowym konieczne jest zamontowanie zabezpieczenie nadprądowego zainstalowanego przed tym urządzeniem,
- urządzenia ochronne różnicowoprądowe (wyłączniki) należy instalować zgodnie z umieszczonymi oznaczeniami na obudowie.

4.2. Wymagania dotyczące przewodów ochronnych.

- W przypadku sieci TN – C – S rozdzielanie funkcji przewodu ochronno – neutralnego PEN na przewód ochronny PE i neutralny N powinno następować w złączu lub rozdzielnicy głównej budynku, a punkt rozdziału powinien być uziemiony, ponieważ zapewnia utrzymanie potencjału ziemi na przewodzie ochronnym PE przyłączonym do części przewodzących dostępnych urządzeń elektrycznych w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej,
 - przewód ochronny PE i ochronno – neutralny PEN w układzie sieci TN, w którym stosowane jest samoczynne wyłączenie zasilania jako ochrona
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- przed dotykiem pośrednim, należy wielokrotnie uziemić na przykład w rozdzielnicy n/n w stacji trafo i rozdzielni głównej oddziałowej,
- instalacja w części projektowanej budynku wykonana jest w układzie sieci TN – S (przewody L1, L2, L3, N, PE),
- przewody ochronne, ochronno – neutralne, uziemienia ochronnego, ochronno – funkcjonalnego i połączeń wyrównawczych powinny być oznaczone dwubarwnie, kolorem zielono – żółtym, przy zachowaniu następujących postanowień:
 - barwa zielono – żółta może służyć do oznaczenia i identyfikacji przewodów mających udział w ochronie przeciwporażeniowej,
 - zaleca się, aby oznaczenie stosować na całej długości, ale powinny one znajdować się we wszystkich dostępnych i wieloczynnych miejscach,
 - przewód ochronno – neutralny powinien być oznaczony barwą zielono – żółtą, a na końcach jasnoniebieską: dopuszcza się aby przewód ten oznaczono barwą jasnoniebieską, a na końcach zielonożółtą.

4.2.1. Pozostałe wymagania dla przewodów ochronnych.

- aby określone elementy mogły być wykorzystane jako uziomy, muszą spełniać określone wymagania i musi być zgoda właściwej jednostki na ich wykorzystanie. Dotyczy to np. rur wodociągowych,
- natomiast wszystkie wymienione elementy powinny być w danym budynku połączone z sobą przez główną szynę uziemiającą, celem stworzenia ekwipotencjalizacji,
- aby zrealizować połączenia wyrównawcze, nie wykorzystując rur gazowych jako elementu uziemienia za wystarczające uważa się zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzenie rury gazowej do budynku,
- w celu ograniczenia napięć występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi do wartości dopuszczalnych

długotrwale w danych warunkach środowiskowych, należy stosować połączenia wyrównawcze,

- każdy budynek powinien mieć połączenia wyrównawcze główne,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniem np. łazienki, pomieszczenia mycia itp. W których nie ma możliwości zapewnienia ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu wartości napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale na częściach przewodzących dostępnych - powinny być wykonane połączenia wyrównawcze dodatkowe (miejscowe).
- Połączenia wyrównawcze (miejscowe) powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne takie jak:
 - części przewodzące dostępne,
 - części przewodzące obce,
 - przewody ochronne wszystkich urządzeń, w tym również gniazd wtyczkowych i wypustów oświetleniowych
- wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały czasie, chroniący przed korozją,
- przewody należy łączyć ze sobą zaciskami przystosowanymi do materiału, przekroju oraz liczby łączonych przewodów, a także środowiska, w którym połączenie to ma pracować.

5. UZIOMY.

Jako uziomy naturalne należy wykorzystywać :

- Metalowe konstrukcje budynku oraz zbrojenia fundamentów. Połączenia te wykonać jako spawane.
- Uziomy sztuczne wykonywać ze stali ocynkowanej w postaci taśm, prętów ułożonych w ziemi lub w fundamencie z betonu,

6. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRĄDAMI PRZECIĄŻENIOWYMI I ZWARCIOWYMI.

6.1. Wymagania ogólne:

- do zabezpieczenia przewodów przed przeciążeniami i zwarciami należy wykorzystywać aparaty samoczynnie wyłączające zasilanie,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- jako urządzenie zabezpieczające należy stosować wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciove lub bezpieczniki topikowe,
- jako urządzenia zabezpieczające przed skutkami przeciążeń należy wykorzystywać:
 - wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe,
 - wkładki topikowe typu „g” z pełno zakresową charakterystyką wyłączania,
- jako urządzenie zabezpieczające przed skutkiem przeciążeń i przed skutkami zwarć należy stosować
 - wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe i wyzwalacze zwarciove,
 - wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi,
 - wkładki topikowe typu „g”,

7. MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

7.1. Wymagania ogólne

- Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych muszą zapewniać:
 - właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową,
 - trwałość i bezpieczeństwo obsługi,
 - uzależnienie od konstrukcji budowlanych
 - funkcjonalność i estetykę,
 - prostotę montażu,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji,
- przed przystąpieniem do montażu instalacji elektrycznej należy:
- zapoznać się z projektem instalacji elektrycznej,
- skompletować niezbędną ilość elementów zastosowanego systemu układania instalacji,
- skompletować przewody, osprzęt i sprzęt,
- wykonać trasę instalacji,
- wykonać przepusty umożliwiające montaż instalacji,

7.2. Trasowanie

- przy wytyczaniu trasy należy uwzględnić konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi instalacjami i urządzeniami,
 - trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych równoległych i prostopadłych do ścian i stropów zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (tynki, rozgałęzienia, podejścia do urządzeń),
 - trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje niefunkcyjne aby unikać skrzyżowań i zbliżeń niedozwolonych między tymi instalacjami,
 - trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji i remontów,
 - trasowanie winno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia (zawieszenia),
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

7.3. Instalacje elektryczne w korytkach

- na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych,
 - na zainstalowanych podłożach, konstrukcjach i uchwytach należy układać przewody wielożyłowe kabelkowe,
 - przewody w korytkach mocować w wiązki opaskami,
 - odległość między miejscami zamocowania korytek nie przekraczały 0,4 m dla przewodów poziomych i pochyłych (do 30°),
 - łączenie ze sobą odcinków prostych korytek powinno wykonywać się za pomocą łącznika lub inny sposób podany przez producenta,
 - przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscu zmiany kierunku trasy) należy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory,
 - miejsca przecięć korytek zabezpieczyć przed korozją,
 - korytko do podpory należy mocować przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy,
 - po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych w korytkach należy ułożyć przewody,
 - przewody w ciągach poziomych trzeba układać luźno na dnie korytek,
 - grupy przewodów można łączyć w wiązki opaskami,
 - w przypadku korytek mocowanych w płaszczyźnie horyzontalnej do ścian, należy po ułożeniu przewodów pomierzyć ugięcie:
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- krawężników korytka w środku przęsła – nie powinno przekroczyć proporcjonalnie wartości $L / 20$ (L – rozstaw podpór w ciągu),
- dna korytka w środku przęsła – nie powinno przekroczyć proporcjonalnie wartości $L / 20$ (L – długość wspornika podpory),
- korytkowe ciągi instalacyjne muszą zapewnić ciągłości obwodu elektrycznego, aby zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie,
- wszystkie elementy metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi

7.4. Instalacje w rurach osłonowych z tworzyw sztucznych

- rury należy układać w odpowiednio przygotowanych bruzdach, zakrytych poniżej tynkiem lub mocowanie do podłoża na konstrukcjach wsporczych,
- trasowanie wykonać jak w pkt. 8.2.,
- można wykonywać łuki jak na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być większe niż 15 % wewnętrznej średnicy rury. Poniżej gięcia rury oraz zastosowanie złączki muszą zapewnić możliwość swobodnego wciągania przewodów,
- przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń,
- wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np. sprężyn instalacyjnych).

7.5. Instalacje w tynku

- trasowanie należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 8.2.,
 - puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały (np. za pomocą kołków rozporowych,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi,
- instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich,
- łuk i zgięcia przewodów powinny być łagodne,
- podłoże do układania przewodów powinno być gładkie,
- przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów,
- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki,
- przed tynkowaniem koniec przewodów należy ukryć w puszce, a puszki zabezpieczyć przed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna mieć grubość co najmniej 5 mm,
- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.

7.6. MONTAŻ ELEMENTÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

7.6.1. Montaż aparatury.

- aparaturę należy montować w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak skrzynki i tablice

W tym celu należy:

- wykonać otwory do mocowania aparatów i listew zaciskowych,
 - zainstalować profile szynowe TH 35 (lub inne),
 - zamontować listwy zaciskowe,
 - zamontować aparaty elektryczne przewidziane w projekcie instalacji,
 - oczyścić styki aparatów,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- wykonać podłączenia przewodami między poszczególnymi aparatami i listwami zaciskowymi,
- wykonać (opisać oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
- wykonać zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf,
- wykonać połączenia części metalowych obwodów i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,
- przewody w skrzynkach i tablicach układać w wiązkach lub luźno między zaciskami aparatów,
- przy montażu przewodów jednożyłowych o przekroju żyły powyżej 10 mm² należy stosować końcówki kablowe,
- przewody wielożyłowe należy po odizolowaniu umocować w aparacie i (dla przewodów o przekroju żyły powyżej 6 mm²) zastosować końcówki kablowe.

**7.7. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓWEK ŻYŁ PRZEWODÓW,
WYKONYWANIE POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW, ORAZ
PRZYŁĄCZENIE DO APARATÓW
I URZADZEŃ.**

- powierzchnie stykających się elementów, torów prądowych przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone,
 - powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją,
 - w instalacjach elektrycznych wewnętrznych, łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym,
 - w przypadku łączenia przewodów nie należy stosować połączeń skręcanych,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie,
 - przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne,
 - przewody powinny być ułożone swobodnie i nie powinny zostać narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,
 - zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie powinno powodować uszkodzenia mechanicznego,
 - do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i liczbie do jakich zacisk jest przystosowany,
 - żyły jednodrutowe powinny mieć zakończenia:
 - proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych lub samozaciskowych,
 - oczkowe, dla przewodów podłączonych pod śrubę lub wkręt i oczko o średnicy wewnętrznej większej o około 0,5 mm od średnicy gwintu
 - z końcówką.
 - żyły wielodrutowe powinny mieć zakończenia:
 - proste nie wymagające obróbki; po zdjęciu izolacji podłączone do specjalnie przygotowanych zacisków zapewniających obciśnięcie żyły i nie powodujące uszkodzenia struktury zakończenia żyły,
 - z końcówką,
 - z tulejką (końcówką rurową) umocowaną przez zaprasowanie,
 - w gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubę stykową), a przewód zabezpieczony z gwintem,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- w oprawach oświetleniowych i podobnym sprzęcie przewód fazowy lub „ + ” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „ – ” z gwintem (oprawką),
- śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość 2×6 zwojów,
- śruby, nakrętki, podkładki stalowe powinny zostać pokryte galwanicznie warstwą antykorozyjną.

UWAGA:

wszystkie instalacje wykonać zgodnie z normą
PN – IEC 60 364

8.1. WYKONYWANIE UZIOMÓW

- do uziomu należy wykorzystywać przed wszystkim uziomy naturalne,
 - uziomy sztuczne należy wykonać jako uziom otokowy poziomy ,
 - uziom otokowy poziomy należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m od zewnętrznej krawędzi obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie trasy uziomu pod warstwami nie przepuszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt,
 - uziomy poziome i pionowe powinny być pograżane w gruncie, w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od wejść do budynków, przejść dla pieszych
 - rowy, w których układa się uziomy, należy zasypywać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z uziomem nie było kamieni, żwiru, żużlu lub gruzu
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

9. Przyłącze napowietrzne n/n – nie dotyczy.

10. ODBIÓR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I KABLOWEJ

10.1. Obowiązki kierownika (wykonawcy) robót elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru.

- Kierownik robót elektrycznych zobowiązany jest do:
- zgłoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych robót ulegających w dalszym etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowaniem itp.)
- zapewnienia wykonania wymaganych przepisami o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji oraz związanych z nimi urządzeniami przed zgłoszeniem budynku do odbioru,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji i sieci elektrycznej, uzupełnionej o wszelkie późniejsze zmiany, jakie zostały wniesione w trakcie budowy,
- zgłoszenie do odbioru końcowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zgłoszenie to powinno zostać odpowiednio wpisane do dziennika budowy,
- uczestniczenia w czynnościach odbioru,
- przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji z projektem, warunkami
- przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowiązującymi przepisami.

11. ODBIÓR KOŃCOWY.

11.1. Wymagania szczegółowe.

- Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robót elektrycznych zgłasza Inwestorowi instalację do odbioru końcowego,
-

**BUDOWA KOMPLEKSU BOSIK SPORTOWYCH "MOJE BOISKO ORLIK
2012" WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SANITARNO – SZATNIOWEGO NA
DZIAŁCENR EWID. 1527/4 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE NR 6 – BOJANÓW,
GMINA BOJANÓW**

- Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorcza powołana przez Inwestora,
- Odbiór końcowy obejmuje:
 - sprawdzenie przedstawionych dokumentów (dokumentacji powykonawczej) potwierdzenia użycia do wykonania instalacji elektrycznej i kablowej wyrobów
 - oraz urządzeń dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
 - sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, projektu instalacji, przepisami techniczno – budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
 - oględziny instalacji,
 - sprawdzenia skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,
 - badania i próby montażowe (pomiaru instalacji elektrycznych oraz natężenia oświetlenia w pomieszczeniach).,
 - próby rozruchowe,
 - sporządzenie protokołu odbioru,
 - wykaz dokumentów załączonych do protokołu.

OPRACOWAŁ:
